



Specyfikacja Ledvance Taśma LED  
Superior 2000 108W 9140lm 24v -  
927-965 Przestrajalny Valkoinen |  
5M/10mm - Najlepsze renderowanie  
kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 239250                       |
| EAN              | 4058075436084                |
| Kod Producenta   | 4058075436084                |
| Producent        | Ledvance                     |
| Nazwa producenta | LS SUP-2000/TW/927-965/5 FS1 |
| Żywotność (h)    | 60000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia                 | LED                                           |
| Moc (W)                     | 108W                                          |
| Ściemnianie                 | Nie                                           |
| Kod Koloru                  | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła               | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Jasny Kolor                 | Biały                                         |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Ustawienie Kolorur          | Regulowane białe                              |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 9140lm                                        |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                                            |
| Stopień ochrony IP          | IP00                                          |
| Rodzaj produktu             | Taśmy LED                                     |

## Informacje o żarówce

|       |          |
|-------|----------|
| Seria | Superior |
|-------|----------|

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 5000 |
| Szerokość (mm) | 10   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|